

7

- 7.1 NVR.
 - 7.1.1 .
 - 7.1.2

7.1 NVR.

PRO OMNY

ПревьюАрхивЛогиНастройкаEW

Быстрая настройка

Каналы

Настройки аудио видео

Видеопоток

Параметры аудио

Настройки изображения

OSD

Сеть

Тревоги и реакции

Видеоаналитика VCA

Настройки хранения

Системные настройки

Видеопоток

Область интереса(ROI)

Канал [2] OMNY F12N x20



Поток1ый поток (по расписанию)

Тип потокаТолько видео

Разрешение1080P(1920x1080)

Битрейт4000

Кадры/сек25

PAL/NTSCPAL

I-frame100

Тип битрейтаCBR

КодекH.264B

S+Вкл

ШифрованиеНет

Пароль AES

Подтвердите пароль

Копир.СохранитьОтменитьОбновить

7.1.1 .

NVR - .
 , , , ONVIF. !

NVR .

, .
 ,

Private OMNY PRO, ,	NVR. , NVR . NVR
ONVIF OMNY Base	NVR , . ONVIF , . NVR . .
RTSP	, - . NVR . RTSP , .

7.1.2

	.

	. (, , /) 1 - , . 1 - . 2 - -, . 1,2, / ()
	« » .
	Private/ONVIF NVR , .
	, . . .
/	. - 25 , .
PAL/NTSC	PAL NTSC . . PAL -, , . NTSC -, , . PAL/NTSC 50/60Hz
I-Frame	. 50. , 25 . — , . . .
	VBR — , CBR — , . , CBR. VBR , .
	. NVR , . ONVIF H.265 , , NVR. .
	AES OMNY PRO, , , OMNY NVR , . . .
S+	H.265 OMNY PRO, , OMNY NVR. , . .

				/	/24
2592x1944(5)	7000	CBR	,	25	72/
	5000	VBR	,	15	52 /
2592x1520(4)	6000	CBR	,	25	62/
	4000	VBR	, .	15	42/
2048x1520(3)	5000	CBR	,	25	52 /
	3000	VBR	, .	15	31/
1920x1080(2)	4000	CBR	,	25	42/
	2000	VBR	, .	15	21/
1280x720 (1)	1500	CBR	,	25	16/
	1000	VBR	, .	15	11/



$$() = - * ()/8 * ()/1024/1024$$
$$1 * (2048/8) * 60 * 60 * 24 / 1024 / 1024 = 21 \text{ ()}$$

, 1 7/ 24 72 !
. , . , . , .
.

VBR — , .

CBR — , .
2 - , 2 , . 3 .

